



J1		J2
1	3V3	1
2		2
3	SDA	3
4	SCL	4
5	GND	5
6	ALER T/BU SY	6
7		7
8		8
9		9
10	CONV ST	10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40

RE3032-DSPT

- Accessori Raspberry Pi per il montaggio di una scheda di commutazione analogica-digitale
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia doppia 35 µm Cu
- Pin passanti (PTH)
- Zincato a caldo (senza piombo HAL)
- Maschera di arresto saldatura
- Collegamento da 40 poli per Raspberry Pi
- Fori 21 x 32 Ø 1,00 mm
- Campo sperimentale nel reticolo 2,54 mm con 13 x 28 listelli di contatto Ø 2,20 mm
- Due percorsi potenziali
- Quattro pin passanti Ø 2,75 mm
- Misuratore di tensione analogico a 8 canali con Input Voltage Range da 0 a 3,3 V
- 85,00 x 56,00 mm

Designatore	Commento	Descrizione	Produttore	No. pezzo
C1	10uF	Cap 0805 10 uF 10V 20%	*	*
C2, C3	100nF	Cap 0805 100 nF 20V 20%	*	*
C4	1uF	Cap 0805 1 uF 10V 20%	*	*
IC1	AD7997	8-Channel, 10 and 12 Bit ADCs with 12C-Compatible Interface	Analog Devices	AD7997
J1	CON40_POS	Samtec Connector 40 Pos, 2row, 2.54 mm pitch	Samtec	ESQ-120-X-G-D
R1, R2, R3	4k7	0805 (SMD), 4.7kohm	*	*